

Описание товара Генератор бензиновый FOGO

FV 12001 ER



Описание

- Бензиновый электрогенератор FOGO FV 12001 ER используется в качестве резервного источника питания на предприятии, даче, загородном доме, а также для однофазных электроинструментов. Конструктивные особенности:
- Электрическая и ручная система запуска;
- Открытое исполнение;
- При сборке используются только высококачественные комплектующие;
- Система автоматической остановки двигателя при низком уровне масла;
- Тип топлива - бензин 92 или 95;
- Маленький расход топлива;
- Время работы на одной заправке до 4,3 часов;
- Синхронный, бесщёточный тип электрогенератора, уровень защиты IP 23. Производитель:
- FOGO, Польша Модель:
- FV 12001 ER Стандартная комплектация:
- Бензиновый генератор;
- Одна защищенная розетка CEE 1 фаза ~ 63A IP 67;
- Две защищенные розетки 1 фаза ~ 16A;
- Одна защищенная розетка CEE 1 фаза ~ 32A;
- Аккумуляторная батарея;
- Переходник для выхлопного металлоукава;
- Термореле;
- Двух полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем;
- Счетчик моточасов;
- Электронный стабилизатор напряжения +/- 2%;
-

Характеристики

Габаритные размеры, мм	900x645x620
Объём бака, л	16,0
Мощность максимальная, кВт	13,0
Мощность номинальная, кВт	11,3
Частота, Гц	50
Марка двигателя	В
Уровень шума, дБ/7м	96
Ёмкость масляной системы, л	1,7
Масло двигателя	SAE 5W 30, 10W 40
Расход топлива при нагрузке 75%, л/час	3,7
Вес генератора, кг	147
Мощность, кВт	11.3

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.